


Grabar una **Compact Flash INDUSTRIAL** de **512MB**. Para ello utilizar un lector-grabador de tarjetas para USB y las aplicaciones "**QNX MBR**" y "**Symantec Ghost 8.0**" y seguir estos pasos:


- Introducir una Compact Flash vacía en el slot del lector-grabador.
- Arrancar la aplicación "**QNX MBR**". NOTA: Hay una versión de esta aplicación específica para trabajar en el sistema operativo Windows Vista.
- Aparece una ventana con el botón "**Copiar MBR**". Pulsarlo y, en la ventana que aparece, pulsar "**OK**".




- Arrancar la aplicación "**Symantec Ghost 8.0**" y restaurar la partición desde una imagen. Para ello, seleccionar "**Local**" → "**Partition**" → "**From Image**" y abrir la imagen "**Mixer\_172.31.0.1.GHO**" incluida en el CD BC2000D.




- Seleccionar como fuente la partición de 488MB que aparece ("OK") y como destino el drive de **488MB** correspondiente a la Compact Flash. **TENER CUIDADO DE NO SELECCIONAR EL DISCO DURO DEL PC**. Seleccionar "OK" en esta pantalla y en la siguiente.





f) En la siguiente pantalla confirmar para proceder con la restauración de la partición.



Una vez terminado el proceso, cerrar la aplicación. La Compact Flash queda grabada con el sistema operativo QNX y con la IP **172.31.0.1**. Colocar la Compact Flash en la tarjeta controladora **BC2240**.